Chargeur USB double C+A

ZSI2UCA + ZS55C2UCAX+ 980000Y0X + ZACZSCLA2 **Document technique**

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme USB (type A + C) double avec plaque d'ancrage au boitier de mécanisme intégrée (référence ZSI2UCA).
- Couleurs disponibles de cache (vendue séparément, sous la référence ZS55C2UCAX, où X = couleur) :
  - Anthracite RAL 9004 (X=A)
  - Argenté RAL 9006 (X=S)
  - Blanc mat RAL 9016 (X=MW)
- Finition encastrée avec les cadres de série ZS55 de jusqu'à 4 modules (vendu séparément, avec référence 980000Y0X, où Y= nº de modules, X = couleur).
  - Anthracite RAL 9004 (X=5)
  - Argenté RAL 9006 (X=6)
  - Blanc mat RAL 9016 (X=9)
- Les griffes de fixation sont optionnelles et sont vendues séparément (référence ZACZSCLA2).
- Dimensions 55,5 x 55,5 x 36,7 mm.
- Profil bas : dépasse du mur de 9,5 mm
- Installation encastrée.
- Conforme aux directives CE (marque CE sur le côté du dispositif).



Figure 1. Chargeur USB double C + A

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
CONCEPT	**DESCRIPTION**	
Alimentation externe	Tension	110-240 VAC 50/60 Hz
	Consommation maximale	300 mA@110 VAC / 150 mA@240 VAC
Tension de sortie	5 V DC TBTS	
Courant de sortie total maximal	3,5 A@240 VAC / 3 A@110 VAC	
Puissance de sortie total maximal	17,5 W	
efficacité moyenne en actif	87 %	
Faible efficacité de charge (10%)	85 %	
Consommation électrique à vide	< 0,05 W	
Température de travail	0 .. +55º C	
Température de stockage	-20 .. +55º C	
Humidité relative de fonctionnement	5 .. 95 % HR	
Humidité de stockage	5 .. 95 % HR	
Degré de protection	IP20, milieu propre	
Installation	Dispositif pour installation encastrée dans le boîtier du mécanisme	
Poids	150 g	
Matériel de la carcasse	PC+ABS FR V0 libre d'halogènes	

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE L'ALIMENTATION EXTERNE		
CONCEPT		**DESCRIPTION**
Fusible de protection d'alimentation	Tension	250 VAC
	Intensité	2 A
	Type de réponse	F (réponse rapide)
Mode de connexion		Bornier à vis (max 0,4 Nm)
Section maximale de câble		0,5-2,5 mm^2 (IEC) / 26-12 AWG (UL)

SPÉCIFICATIONS ET CONNEXION DE SORTIES USB	
CONCEPT	**DESCRIPTION**
Type de mécanisme	USB type A + C
Nombre de sorties	2
Charge rapide	Non

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Connecter les câbles aux bornes et placer la plaque métallique sur le boîtier encastré (carré ou rond), en utilisant les griffes (optionnelle) ou bien en utilisant les vis du boîtier. Assurez-vous que la plaque soit correctement nivelée.
2. Fixez le cadre comme le cache à la base de la prise.
3. Vérifiez que la prise de courant soit correctement fixée.

Pour sa désinstallation, procédez de manière inverse.



DIMENSIONS (mm)



DIAGRAMMES DE CONNEXIONS



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- L'installation doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Par sécurité il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique, celui-ci doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Le dispositif dispose d'un transformateur de sécurité résistant aux court-circuits.
- Dispositif d'utilisation en intérieur
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le propre dispositif), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre matériel durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page http://zennio.com/normativa-raee.